

## CLB850FF

### 중요 지침 안내:

반드시 첫 사용 전, 해당 무전기가 1차 배터리팩이 사용 가능한지 여부를 확인하고 아래 내용을 필히 숙지하시기 바랍니다.

**호환:** 본 배터리팩은 DT885FF와 DT844FF 모델에만 사용이 가능합니다.

**충전불가:** CLB850FF는 비상시 일회용으로 사용 가능한 비충전식 1차 배터리팩입니다.

**사용 주기 시간:** CLB850FF 은 5/5/90 사용 주기 기준으로 최소 20시간 사용이 가능합니다.

**사용 전 활성화:** 보호 쉴을 제거 후 활성화 스위치를 “ON”으로 변경합니다. 그리고 배터리팩을 무전기에 결합합니다.

**중요:** 활성화 후에는 배터리를 즉시 사용하십시오. 다시금 “OFF”로 변경하지 마시고 사용 후에는 즉시 폐기하십시오.

**유효:** 유효기간은 통상 구매일로부터 4년이며, 이 날짜 이전에 배터리를 교체하시기 바랍니다.

#### 안전:

- 단자를 단락 시키지 마십시오.
- ATEX 등급: II 2G Ex ib IIB T4 Gb  
( $-20^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq +40^{\circ}\text{C}$ )
- 가연성 물질과 함께 보관하거나 직사광선 아래 두지 마십시오.

**보관:** 최적의 수명을 유지하기 위해선 적정 보관 온/습도  $-40^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$  / 30%~60%에 보관 하시기 바랍니다.

**폐기:** 사용한 배터리팩은 안전하게 폐기하십시오.

- 절대 배터리를 소각하지 마십시오.
- 절대 해양투기를 하지 마십시오.
- 대리점을 통해 폐기와 관련한 도움을 받으실 수 있습니다.

## CLB850FF

### 중요 지침 안내:

#### 무전기 호환 여부 필히 확인!


CLB850FF가 기본 구성품으로 포함된 무전기 패키지인 경우 사용이 가능하도록 이미 설정이 되어 있습니다.

하지만 만약 CLB850FF를 예비 배터리로 별도 구매한 경우라면 아래 안내에 따라 무전기에 올바른 펌웨어가 설치 되어 있는지 확인 하십시오.

1. 2차 배터리 CNB950EV2를 무전기에 결합 후 전원을 켭니다.
2. 호환 가능한 무전기인 경우 화면에 “PRIMARY BATTERY SUPPORTED”가 표시됩니다.

만약 표시가 없다면 펌웨어 업그레이드가 필요합니다.

포함된 USB 또는 다음 링크를 통해 지침을 받으실 수 있습니다: [www.entelkorea.com/CLB850FF](http://www.entelkorea.com/CLB850FF)



**중요:** 이 업데이트가 적용된 무전기에서만 1차 배터리를 사용할 수 있습니다.